

型式：MAS -





輸入電流		設定功能		類比輸出		數位輸出		* 輔助電源	
1	CT X / 1 A	1	Hi - Lo 2組設定	2	DC 0 ~ 20mA	1	RS485 Modbus	1	AC 110 / 220V
2	CT X / 5 A	2	Hi - Hi 2組設定	3	DC 4 ~ 20mA			2	AC/DC 85 ~ 265V
3	AC 0~10A	3	Lo -Lo 2組設定	4	DC 0 ~ 5V			3	DC 24V
		4	4 組 設 定	5	DC 1 ~ 5V			4	DC 48V
		5	5 組 設 定	6	DC 0 ~ 10V				
Y	其 它	N	不 要	N	不 要	N	不 要	Y	其 它
		Y	其 它	Y	其 它	Y	其 它		

* DC電源與寬電源之接線為 7+ , 8-


規 範

- 特 性 : 電流峰值及瞬時值可切換顯示. CT 比可自行更改. 輸出信號範圍可自行調改, 無切換誤差.
- 精 確 度 : $\pm 0.15\%FS + 1\text{Counts}$ at $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
- 顯 示 範 圍 : 0.56"高亮度紅色LED 4-1/2 位數 = 0~19999 Counts.
- 反 應 速 度 : ≤ 1 秒.
- 零 點 調 整 : 內藏式, 具零點偏移功能.
- 輸 入 範 圍 : 常態電流5A, 不飽和範圍 0~7.5A ; 常態電流1A, 不飽和範圍 0~1.5A
- 輸 入 負 擔 : 電流 0.2VA/元件, 在60Hz時
- 適 用 頻 率 : 45Hz ~ 70Hz.
- 輸 入 過 電 流 : 額定 AC 5A時, 過電流15A連續 ; 50A 10秒/小時; 400A 0.5秒/小時.
- 類 比 輸 出 能 力 : 電流輸出 : $\leq 350\Omega$ 在輸出20mA時, 電壓輸出 : 10mA Maximum.
- 數 位 輸 出 能 力 : 採用RS-485輸出, 傳輸速度 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud Rate 可自行選擇.
- 輸 出 保 護 : 輸出開路或短路無損害. 可抗Surge, EMI, RFI.
- 設 定 功 能 : 設定警報接點. Hi 或 Lo可自行選擇.
- 設 定 範 圍 : 0 ~ ± 19999 Counts 可調.
- 不 動 作 帶 : 0 ~ 9999 Counts 可調.
- 時 間 延 遲 : 0 ~ 99 秒, 可調.
- 接 點 容 量 : SPDT AC 120V 5A, 250V 3A, DC24V 3A. 4 Set 及 5 Set 120V 3A, 250V 3A, DC24V 3A
- 耐 壓 能 力 : AC 2 KV / 1分鐘, 輸入/電源/外殼之間, AC1.6KV/1分鐘 輸入/輸出電源/外殼之間AC/DIN IEC 688.
- 衝 擊 波 : 4 KV 1.2x50 Us, ANSI C37.90a / 1983.DIN IEC 255 - 4.
- 長 期 穩 定 性 : 年漂移度 $\leq 0.2\%$
- 溫 度 係 數 : $\leq 80\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ From 0 ~ 60°C ; $\leq 50\text{ppm}/25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.
- 適 用 環 境 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ 20 ~ 95% RH 不結露.
- 存 放 條 件 : $-20^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$ 20 ~ 95% RH不結露.
- 電 源 變 動 率 : AC 110/220V $\pm 15\%$ 50/60Hz. DC 24V及48V $\pm 15\%$.
- 外 殼 材 質 : 不助燃性之ABS射出成型 - 符合UL 94 CLASS V-O.
- 固 定 方 式 : 盤面固定式.

外型尺寸(mm)



開孔尺寸



接線圖

